


CS100R・CS200R

1ch・2chリモコン




- 手に収まるシンプルなりモコンです。
- 操作ボタン『●』が『OFF/暗/閉』となり『○』が『ON/明/開』となっています。




CS100R ・ CS200R
¥5,000(税別) ¥6,000(税別)
W44・D9.5・H36mm
「ホルダー付」

CS100V・CS200V

1ch・2chリモコン




- 手に収まるシンプルなりモコンです。
- 操作ボタン『V』が『OFF/暗/閉』となり『^』が『ON/明/開』となっています。



CS100V ・ CS200V
¥5,000(税別) ¥6,000(税別)
W44・D9.5・H36mm
「ホルダー付」


外観図



仕 様

- 機 能：Nasnos機器の操作
操作スイッチ数 / 1チャンネル CS100 (機器又はグループ) *1
操作スイッチ数 / 2チャンネル CS200 (機器又はグループ) *1
- 適 合 機 器：Nasnos全製品
電 池：コイン型リチウム電池 CR2032 1個
通 信：方式 / RF式 (電波式)
操作距離 / 約15m *2
周波数 / 313.625MHz (特定小電力機器)
- 電 池 寿 命：約2年 *3
周 囲 温 度：0～50℃
周 囲 湿 度：10～85%RH (結露が無いこと)
- *1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ一斉操作ができます。
*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。
*3. 室温にて 一日当たり6操作の場合 / CS100
一日当たり12操作の場合 / CS200
*4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くても作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。

外観図



仕 様

- 機 能：Nasnos機器の操作
操作スイッチ数 / 1チャンネル CS100 (機器又はグループ) *1
操作スイッチ数 / 2チャンネル CS200 (機器又はグループ) *1
- 適 合 機 器：Nasnos全製品
電 池：コイン型リチウム電池 CR2032 1個
通 信：方式 / RF式 (電波式)
操作距離 / 約15m *2
周波数 / 313.625MHz (特定小電力機器)
- 電 池 寿 命：約2年 *3
周 囲 温 度：0～50℃
周 囲 湿 度：10～85%RH (結露が無いこと)
- *1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ一斉操作ができます。
*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。
*3. 室温にて 一日当たり6操作の場合 / CS100
一日当たり12操作の場合 / CS200
*4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くても作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。